

**WF 18 LTX 125 Quick (601306840) Meuleuse d'angle à tête plate sans fil
18V; metaBOX 165 L**

Référence 601306840
EAN 4007430287182



Photo semblable



- La tête de réducteur ultra plate permet de travailler dans des angles aigus jusqu'à 43°
- Dimensions compactes pour éliminer rapidement scories de soudure, rouille ou vernis dans des endroits peu accessibles, par exemple dans des structures de cadre
- La poignée mince réduit la fatigue lors du traitement des soudure, même dans des positions peu confortables
- Moteur robuste pour une longévité élevée
- Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorion
- Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Type de batterie	Li-Power
tension batterie	18 V
Angle minimal accessible	43 °
Ø de meule	125 mm
Vitesse de rotation à vide	8000 /min
Filet de la broche	M 14
Poids sans batterie	2 kg
Poids avec batterie	2.7 kg

Vibration

Poncer des surfaces	4.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	83 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	94 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

1 plateau abrasif à lamelles Flexiamant Super Convex (125 mm ; P60)
Capot de protection
Flasque d'appui
Écrou de serrage rapide
Poignée supplémentaire
Filtre antipoussière
metaBOX 165 L
sans batterie, ni chargeur