

**SB 18 L (602317500) Perceuse à percussion sans fil**  
**18V 2x2Ah Li-Power; Chargeur SC 30; metaBOX 145**

Référence 602317500  
EAN 4007430327437



Photo semblable

- Perceuse à percussion sans fil compacte pour une utilisation universelle
- Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

Type de batterie	Li-Power
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 2 Ah
Couple de rotation max. tendre	25 Nm
Couple de rotation max. dur	50 Nm
Couple de rotation réglable	1.5 - 6 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	10 mm
Ø de perçage dans l'acier	10 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	20 mm
Vitesse de rotation à vide	450 / 1800 /min
Cadence de frappe max.	27000 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Poids sans batterie	1.2 kg
Poids avec batterie	1.7 kg

### Vibration

Perçage du métal	2.8 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Perçage à percussion dans le béton	21.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Émission acoustique

niveau sonore	89 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	100 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

Mandrins à serrage rapide  
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts  
2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
Chargeur SC 30  
metaBOX 145